






| | PHARAO II-24 | PHARAO II-25 |
|--------------------------|---|---|
| |  |  |
| จำนวนอินพุต/เอาต์พุต | 15 อินพุต / 9 เอาต์พุต | 15 อินพุต / 9 เอาต์พุต |
| ไฟเลี้ยง | 100 — 240 VAC , 50-60 Hz | 24 VDC |
| อินพุต | 15 อินพุต ดิจิตอล 100 — 240 VAC (0.24 mA) | 15 อินพุต ดิจิตอล/แอนะล็อก 24 VDC Sink,Source/0-10 VDC |
| เอาต์พุต | 4 เอาต์พุต 8 A/250 VAC 5 เอาต์พุต 2 A/250 VAC | 4 เอาต์พุต 8 A/250 VAC 5 เอาต์พุต 2 A/250 VAC |
| การโปรแกรม | ภาษาบล็อก/หน้าเครื่อง/PC | ภาษาบล็อก/หน้าเครื่อง/PC |
| ความจุของโปรแกรม | 200 บล็อก/5000 byte | 200 บล็อก/5000 byte |
| การต่อขยายโมดูลเพิ่มเติม | (ดูตารางในหน้า 5) | (ดูตารางในหน้า 5) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25 ถึง 55 | -25 ถึง 55 |
| Degree of protection | IP20 | IP20 |

โมดูลเสริม (สังชื่อแยก)

| | |
|---|--|
|  | <p>รุ่น PHARAO II 4EDA (DC) โมดูลขยายอินพุต 4 digital input (24 VDC)</p> |
|  | <p>รุ่น PHARAO II 4ED (AC) โมดูลขยายอินพุต 4 digital input (220 - 240 VAC)</p> |
|  | <p>รุ่น PHARAO II 4AR (AC) โมดูลขยายเอาต์พุต 4 relay output (2 A / 250 VAC)</p> |